



防爆合格证

证号: GYJ18.1257X

由 CMP Products Limited

制造的产品:

(地址: Glasshouse Street, St Peters, Newcastle-upon-Tyne, NE6 1BS, UK)

名称 电缆引入装置

型号规格 A2e100, RA2e100, A2e100HC, RA2e100HC系列

防爆标志 Ex nR II C Gc

产品标准 /

图样编号 /

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.8-2014 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2018年5月22日至2023年5月21日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期 二〇一八年五月二十二日



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation

(GYJ18.1257X)

(Attachment I)

GYJ18.1257X防爆合格证附件 I

由CMP Products Limited生产的A2e100, RA2e100, A2e100HC, RA2e100HC系列电缆引入装置, 经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验, 符合下列防爆标准规定的要求:

GB 3836.1 - 2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求

GB 3836.8 - 2014 爆炸性环境 第8部分: 由“n”型保护的设备

防爆标志为Ex nR II C Gc。防爆合格证号为GYJ18.1257X。

一、产品安全使用特殊条件

防爆合格证号后缀“X”, 表明产品在使用时具有安全使用特殊条件, 即电缆引入装置与电气设备外壳连接时, 引入口的温度不得超过-60℃~+130℃。

二、产品规格

格兰尺寸	引入口螺纹			电缆外部护套外径 (mm)	
	标准(公制)	标准(NPT)	可选(NPT)	最小值	最大值
16	M16 x 1.5	3/8"	-	3.2	8.0
20S16	M20 x 1.5	1/2"	3/4"	3.2	8.0
20S	M20 x 1.5	1/2"	3/4"	6.5	11.2
20	M20 x 1.5	1/2"	3/4"	7.0	13.5
20L	M20 x 1.5	1/2"	3/4"	8.7	14.0
25	M25 x 1.5	3/4"	1"	11.5	19.5
25L	M25 x 1.5	3/4"	1"	14.0	20.0
32	M32 x 1.5	1"	1 1/4"	19.0	25.5
32L	M32 x 1.5	1"	1 1/4"	20.2	26.3
40	M40 x 1.5	1 1/4"	1 1/2"	25.0	32.2
50S	M50 x 1.5	1 1/2"	2"	31.0	38.2
50	M50 x 1.5	2"	2 1/2"	35.6	44.0
63S	M63 x 1.5	2"	2 1/2"	41.5	49.9
63	M63 x 1.5	2 1/2"	3"	48.2	54.9
75S	M75 x 1.5	2 1/2"	3"	54.0	61.9

75	M75 x 1.5	3"	3 1/2"	61.1	67.9
90	M90 x 2.0	3 1/2"	4"	66.6	79.9
100	M100 x 2.0	3 1/2"	4"	76.0	89.0
115	M115 x 2.0	4"	5"	86.0	97.9
130	M130 x 2.0	5"	-	97.0	114.9

三、产品使用注意事项

1. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决使用中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

2. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书及下列相关标准、规范的要求：

GB 3836.13 - 2013 爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造

GB 3836.15 - 2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

GB 3836.16 - 2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维修（煤矿除外）

GB 50257 - 2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范

四、制造厂责任

1. 制造厂必须将上述安全使用特殊条件和使用注意事项纳入产品使用说明书。

2. 制造厂必须严格按照NEPSI认可的文件资料生产。

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

二〇一八年五月二十二日